

	項 目		VB1-28ML-D
	程式容量		16K Steps Flash ROM
	輸入	DC24V輸入	2點10KHz多功能輸入 + 10點10mS
		Line Driver	4點(兩組)200KHz高速輸入
	輸出	DO輸出	8點0.5A NPN電晶體
		Line Driver	2點20KHz + 2點200KHz
	通訊界面		RS-232C，可連接電腦，人機界面
	擴充機能		可擴充8個特殊模組
	電源供給		DC24V -15%/+20% (DC20.4 ~ 28.8V)
外部接線方式		7.62mm固定式日規端子台	

